

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Цифровые мультиметры VC9801A +, VC9802A +, VC9804A +



VC9801A + Цифровой мультиметр 9801A + Тестер истинной среднеквадратичной температуры и емкости Транзисторный тестер с мультитестерными проводами

1. ОБЩИЕ

Прибор представляет собой стабильный цифровой мультиметр с хорошими характеристиками, работающий от батареи. Он использует ЖК-дисплей с цифрой высотой 28 мм, чтобы сделать чтение четким и сделать работу более удобной. Прибор имеет функцию измерения DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивления, емкости, частоты переменного тока, диода, триода и проверки целостности цепи, температуры и автоматического отключения питания, подсветки. В качестве ключевого момента в приборе используется аналого-цифровой преобразователь с двойным интегралом, это отличный инструмент. В серию продуктов нового поколения добавлена функция NCV (бесконтактное индукционное измерение переменного тока) и включена функция горелки, что более удобно для пользователей.

2. ОТКРЫТАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Откройте коробку, выньте глюкометр и проверьте следующие элементы, если они отсутствуют или повреждены:
 1.5V AAA LR03 Батарея 4 шт.
 Инструкция 1 шт.
 Тестовые провода 1 пара

3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отображение: ЖК-дисплей
 Максимум. индикация: 1999 (3 1/2), автоматическая индикация полярности
 Метод измерения: двухканальный аналого-цифровой преобразователь
 Частота дискретизации: прибл. 3 раза / сек
 Индикация выхода за пределы диапазона: МСД отображает «OL»
 Индикация низкого заряда батареи
 Эксплуатация: 0 ~ 40 °C, относительная влажность <75%
 Условия хранения: -20 °C ~ 60 °C, относительная влажность <85% относительной влажности;
 Питание: четыре батарейки типа AAA 1,5 В LR03
 Размер: 186 × 92 × 52 мм
 Вес: около 395 г (включая батареи)

Технические данные

Основная функция	Диапазон	VC9801A + VC9802A +	VC9804A +
Напряжение постоянного тока	200 мВ	± (0,5% + 5)	± (0,5% + 5)
	2В / 20В / 200В	± (0,5% + 3)	± (0,5% + 3)
	1000 В	± (1,0% + 10)	± (1,0% + 10)
Напряжение переменного тока	2В / 20В / 200В	± (0,8% + 5)	± (0,8% + 5)
	1000 В	± (1,2% + 10)	± (1,2% + 10)
Постоянный ток	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА	± (1,2% + 8)	± (1,2% + 8)
	2А	± (1,5% + 10)	
	20А	± (2,0% + 5)	± (2,0% + 5)
Переменный ток	200 мА	± (1,5% + 15)	± (1,5% + 15)
	2А	± (2,0% + 5)	
	20А	± (3,0% + 10)	± (3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	± (0,8% + 5)	± (0,8% + 5)
	2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм	± (0,8% + 3)	± (0,8% + 3)
	20 МОм	± (1,0% + 25)	± (1,0% + 25)

Емкость	200 МОм	± (5,0% + 30)	± (5,0% + 30)
	60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ	± (3,5% + 20)	± (3,5% + 20)
	600 мкФ / 6 мФ	± (5,0% + 10)	± (5,0% + 10)
	20 мФ	± (5,0% + 40)	± (5,0% + 40)
Частота	10 Гц		± (1,0% + 10)
	100 Гц		
	1 кГц		
	10 кГц		
	100 кГц		
	1 МГц		
Температура	(-20 ~ 1000) °C		√
	(-4 ~ 1832) °F		
Специальная функция			
Диод / Транзистор		√	√
Триод hEE		√	√
Зуммер непрерывности		√	√
Индикация низкого заряда батареи		√	√
Хранение данных		√	√
Авто-выключение		√	√
Подсветка		√	√
Функциональная защита		√	√
Защита 200 мА		√	√
Выход прямоугольной волны		√	√
Входное сопротивление		10 МОм	10 МОм
Частота выборки		3 раза / с	3 раза / с
Частотная характеристика переменного тока		40-1000 Гц	40-1000 Гц
Способ работы		Ручной диапазон	Ручной диапазон
Максимум. Отображать		1999 г.	1999 г.
Размер ЖК-дисплея		70 * 50 мм	70 * 50 мм
Аккумулятор		Батарея 1,5 В AAA LR03	

Общие персонажи

Цвет продукта	Корпус: черный; Цвет кобуры: оранжевый
Вес нетто продукта	Прибл. 320 г
Размер продукта	186 * 92 * 52 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода, аккумулятор, инструкция по эксплуатации
Стандартное количество в коробке	30 шт.
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Размер коробки	465 * 317 * 506 мм
Стандартный вес брутто	Прибл. 20кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru