

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || [vtd@nt-rt.ru](mailto:vtd@nt-rt.ru)

## Цифровой мультиметр VC921 Идентификатор товара № VC921



### Функции:

Кобура нового типа, обтекаемый дизайн  
Большой ЖК-дисплей делает чтение четким  
Металлический экран с более сильной антимагнитной и антиинтерференционной функцией.  
Полнофункциональная защита, конструкция схемы защиты от высокого напряжения  
Новый тип батарейного отсека, легко заменить батарею.

### Характеристики:

Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	400 м / 4/40/400/600 В	± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока	400 м / 4/40/400/600 В	± (0,8% + 6)
Сопротивление	400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 м / 40 МОм	± (0,8% + 4)
Емкость	4н / 40н / 400н / 4у / 40у / 200 мкФ	± (3,5% + 8)
Частота	100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц	± (0,5% + 4)
Специальная функция		
Диодный тест	✓	
Зуммер непрерывности	✓	
Индикация низкого заряда батареи	✓	
Хранение данных	✓	
Авто-выключение	✓	
Функциональная защита	✓	
Частота	✓	
Измерение рабочего цикла	✓	
Входное сопротивление	10 МОм	
Частота выборки	3 раза / с	
Частотная характеристика переменного тока	40 ~ 400 Гц	
Способ работы	Автоматический диапазон	
Максимум. Отображать	3999	
Размер ЖК-дисплея	55 × 43 мм	
Аккумулятор	3 В (1,5 × 2)	
Цвет продукта	Корпус: темно-серый;	
Вес нетто продукта	Прибл. : 108 г	
Размер продукта	117 × 80 × 19 мм	
Стандартные аксессуары	Измерительные провода, аккумулятор, инструкция по эксплуатации	
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка	
Стандартное количество в коробке	80 шт.	
Размер коробки	396 × 312 × 433 мм	
Стандартный вес брутто	Прибл. : 24,5 кг	