

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || [vtd@nt-rt.ru](mailto:vtd@nt-rt.ru)

## Цифровой мультиметр VICTOR 81D

Код товара №VICTOR 81D



Кобура нового типа, обтекаемый дизайн.  
 Отображение символа блока, более удобное использование.  
 Полная защита функций, конструкция цепи с высоким напряжением.  
 Конструкция схемы защиты восстанавливаемым предохранителем.

### VICTOR81D Технические данные

Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В	± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока	400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В	± (0,8% + 6)
Постоянный ток	400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А	± (1,0% + 10)
Переменный ток	400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А	± (1,5% + 10)
Сопротивление	400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм	± (0,8% + 4)
Емкость	4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ	± (3,5% + 8)
Частота	1 Гц / 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 30 МГц	± (0,5% + 10)
Цельсия	(-20-1000) ° C	± (1,0% + 5)

Специальная функция	
Проверка диодов и зуммер непрерывности	√
Индикация низкого заряда батареи	√
Хранение данных	√
Авто-выключение	√
Функциональная защита	√
Предохранитель 10А	√
Противоударная защита	√
самовосстанавливающийся предохранитель для мА	√
Отображение символа устройства	√
Измерение относительного значения	√
Измерение рабочего цикла	0,1% -99,9%
Входное сопротивление	10 МОм
Частота выборки	3 раза / с
Частотная характеристика переменного тока	(40-400) Гц
Способ работы	Автоматический диапазон
Макс.дисплей	3 3/4 (3999)
Размер ЖК-дисплея	57 × 33 мм
Аккумулятор	3 В (1,5 × 2)

Общие персонажи	
Цвет продукта	Корпус: темно-серый; Цвет кобуры (желтый)
Вес нетто продукта	Прибл .: 200 г (включая батарею)
Размер продукта	145 × 80 × 30 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода / аккумулятор / руководство по эксплуатации / датчик температуры TP01 K.
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Стандартное количество в коробке	60 шт.
Размер коробки	470 × 325 × 35 мм
Стандартный вес брутто	Приблизительно: 20 кг

## Цифровой мультиметр VICTOR 81B

Код товара №VICTOR 81B



### Функции:

Кобура нового типа, обтекаемый дизайн.  
 Отображение символа блока, более удобное использование.  
 Полная защита функций, конструкция цепи с высоким напряжением.  
 Конструкция схемы защиты восстанавливаемым предохранителем.

### Характеристики:

Технические данные		
Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	± (0,8% + 6)
Постоянный ток	200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А	± (1,0% + 10)
Переменный ток	200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А	± (1,5% + 10)
Сопротивление	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм	± (0,8% + 4)
Цельсия	-20-1000 ° C	± (1,0% + 5)
Фаренгейт	0-1832°F	± (1,0% + 5)

Специальная функция	
Проверка диодов и зуммер непрерывности	√
Индикация низкого заряда батареи	√
Хранение данных	√
Авто-выключение	√
Функциональная защита	√
Предохранитель 10А	√
Противоударная защита	√
самовосстанавливающийся предохранитель для mA	√
Отображение символа устройства	√
Максимум. измерение стоимости	√
Входное сопротивление	10 МОм
Частота выборки	3 раза / сек /

Частотная характеристика переменного тока	(40-400) Гц
Способ работы	Автоматический / ручной диапазон
Макс.дисплей	3 1/2 (1999)
Размер ЖК-дисплея	57 × 33 мм
Аккумулятор	3 В (1,5 × 2)

Общие персонажи	
Цвет продукта	Корпус: темно-серый; Цвет кобуры желтый
Вес нетто продукта	Прибл .: 200 г (включая батарею)
Размер продукта	145 × 80 × 30 мм
Стандартные аксессуары	Провода для тестирования аккумулятор инструкция по эксплуатации Датчик температуры типа TP01 K
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Стандартное количество в коробке	60 шт.
Размер коробки	470 × 325 × 35 мм
Стандартный вес брутто	Приблизительно 20кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || [vtd@nt-rt.ru](mailto:vtd@nt-rt.ru)