

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

VICTOR VC3165 Частотомер Счетчик высокого разрешения

Код товара № VC3165



Описание:

Частотомер VC3165

- Это многофункциональный интеллектуальный частотомер с высоким разрешением на основе микропроцессора.
- Измерение частоты, периода и точности.
- 3-ступенчатый выбор функции, рабочее состояние, единица измерения и 8-разрядный светодиодный дисплей.
- Непрерывное и регулируемое время ворот.
- Низкочастотные и другие прецизионные измерения.
- Входное затухание, выбор связи переменного / постоянного тока.

| | |
|--------------------------------|--|
| Основная функция | |
| Измерение частоты | Диапазон измерения СН.А: 0,01 Гц ~ 50 МГц, базовая точность: $\pm (2 \times 10^{-5} \%)$ |
| | Диапазон измерения СН.В: 50 МГц ~ 2,4 ГГц, Базовая точность: $\pm (2 \times 10^{-5} \%)$ |
| Циклическое измерение | Диапазон измерения СН.А: 0,02 мкс ~ 10 с, чувствительность 80 мВ среднекв. > 1 с |
| | Диапазон измерения СН.В: 0,5 нс ~ 0,02 мкс, чувствительность 500 мВ среднекв. < 1 с |
| Циклический диапазон измерения | 0,5 нс ~ 10 с |
| Диапазон регулировки ворот | 100 мс ~ 10 с непрерывная регулировка |
| Затухание | 20 дБ |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Измерение | 270 × 215 × 100 мм |
| Масса | Прибл. : 1,6 кг |
| Власть | 220 В / 110 В переменного тока 50 Гц / 60 Гц |