

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

VICTOR VC9808 + Цифровой мультиметр



Мультиметр 9808+ Высокоточный цифровой емкостный датчик 2000 мкФ, 10 МГц Измерение частоты, температуры и индуктивности с помощью тестера LCR

ОБЩЕЕ

Прибор представляет собой стабильный цифровой мультиметр с хорошими характеристиками, работающий от батареи. Он использует ЖК-дисплей с размером 70 * 50 мм, чтобы сделать чтение четким. Символ единицы отображение, подсветка и функция защиты от перегрузки делают работу удобной.

Прибор имеет функцию измерения DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивления, емкость, индуктивность, температура и частота, а также диод, триод и проверка на непрерывность. Ключевым моментом в приборе является аналого-цифровой преобразователь с двойным интегралом. отличный инструмент.

ОТКРЫТАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Откройте коробку, выньте глюкометр и проверьте следующие элементы, если они отсутствуют или повреждены:

Зонд типа K (-20 °C ~ 250 °C) 1 шт.

1.5V AAA LR03 Батарея 4 шт.

Инструкция 1 шт.

Тестовые провода 1 пара

Батарейный отсек 1 шт.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Отображение: ЖК-дисплей

Максимум. индикация: 1999 (3 1/2), автоматическая индикация полярности

Метод измерения: двухканальный аналого-цифровой преобразователь

Ключевая технология калибровки

Частота дискретизации: прибл. 3 раза / сек

Индикация выхода за пределы диапазона: МСД отображает «OL»

Индикация низкого заряда батареи

Эксплуатация: 0 ~ 40 °C, относительная влажность <75%

Условия хранения: -20 °C ~ 60 °C, относительная влажность <85% относительной влажности;

Питание: четыре батарейки типа AAA 1,5 В LR03

Размер: 186 × 92 × 52 мм

Вес: около 395 г (включая батареи 1,5 В)

Технические данные

Основная функция	Диапазон	VC9808 +
Напряжение постоянного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В	± (0,5% + 3)
	1000 В	± (0,8% + 10)
Напряжение переменного тока	200 мВ	± (0,8% + 5)
	2В / 20В / 200В	± (0,8% + 5)
	1000 В	± (1,2% + 10)
Постоянный ток	200 мкА / 2 мА / 20 мА	± (0,8% + 10)
	200 мА	± (0,8% + 10)
	20А	± (2,0% + 5)
Переменный ток	200 мкА / 2 мА / 20 мА	± (0,8% + 10)
	200 мА	± (0,8% + 10)
	20А	± (2,0% + 5)
Сопротивление	200 Ом	± (0,8% + 5)
	2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм	± (0,8% + 3)
	20 МОм	± (1,0% + 25)
	200 МОм	± (5,0% + 30)
Индуктивность	2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 2ч	± (2,5% + 30)
	20ч	± (2,0% + 5)
Емкость	20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ	± (3,5% + 20)
	2 мФ	± (5,0% + 10)
Частота	10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 20 МГц	± (1,0% + 3)
Цельсия	(-20 ~ 1000) °C	± (1,0% + 5)
Фаренгейт	(-4 ~ 1832) °F	± (1,0% + 5)
Специальная функция		
Диод / Транзистор		√
Зуммер непрерывности		√
Индикация низкого заряда батареи		√
Держать		Пик Удержание
Авто-выключение		√
Подсветка / фонарик		√
Функциональная защита		√
Защита 200 мА / 20 А		√
Входное сопротивление		10 МОм
Частота выборки		3 раза / с
Частотная характеристика переменного тока		40-1000 Гц
Способ работы		Ручной диапазон
Максимум. Отображать		1999 г.
Размер ЖК-дисплея		70 * 50 мм
Аккумулятор		Батарея 1,5 В AAA LR03

Общие персонажи

Цвет продукта	Корпус: черный; Цвет кобуры: оранжевый
Вес нетто продукта	Прибл. 395 г
Размер продукта	186 * 92 * 52 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода, аккумулятор, инструкция по эксплуатации, датчик температуры TP01 K (с функцией измерения температуры)
Стандартное количество в коробке	30 шт.
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Размер коробки	465 * 317 * 506 мм

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru