

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Цифровой мультиметр VICTOR 88E

Код товара #VICTOR 88E



Описание:

1. Кобура нового типа, обтекаемый дизайн.
2. Большой ЖК-дисплей делает чтение четким.
3. Металлический экран с более сильной антимагнитной и антиинтерференционной функцией.
4. Нет отключения питания при естественном режиме работы.
5. Полная защита функций, конструкция цепи с высоким напряжением.

Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	400 мВ / 4 В / 40 В 400 В / 1000 В	± (0,5% + 4)
Напряжение постоянного тока	40 мВ / 400 мВ	± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока	2В / 20В / 200В / 750В	± (0,8% + 6)
Напряжение переменного тока	40 мВ / 400 мВ	± (1,6% + 6)
Постоянный ток	400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 20 А	± (1,0% + 10)
Переменный ток	400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 20 А	± (1,5% + 5)
Сопротивление	400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм	± (0,8% + 4)
Емкость	40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ	± (2,5% + 8)
Частота	100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 30 МГц	± (0,5% + 4)
Цельсия	(-20 ~ 1000) °C	± (1,0% + 4)
Фаренгейт	(8 ~ 1832) ° F	± (0,8% + 5)

Специальная функция	VICTOR88E
Диодный тест	√
Зуммер непрерывности	√
Индикация низкого заряда батареи	√
Измерение относительного значения	√
Измерение макс. / Мин. Значения	√
Хранение данных	√
Авто-выключение	√
Подсветка / отображение гистограммы	√
Функциональная защита	√
Восстанавливаемый предохранитель	√
Защита от ударов	√

Входное сопротивление	10 МОм
Частота выборки	3 раза / с
Частотная характеристика переменного тока	(40-400) Гц
Способ работы	Ручной диапазон
Максимум. Отображать	3999
Размер ЖК-дисплея	65 × 45 мм
Аккумулятор	3 В (1,5 × 2)

Общие персонажи

Цвет продукта	Корпус: темно-серый; Цвет кобуры: желтый
Вес нетто продукта	Прибл. : 400 г (включая аккумулятор)
Размер продукта	189 × 97 × 35 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода / аккумулятор / руководство по эксплуатации / датчик температуры TPO1 / принадлежности для тестирования
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Стандартное количество в коробке	30 шт.
Размер коробки	465 * 317 * 506 мм
Стандартный вес брутто	Прибл. 19,2 кг

Цифровой мультиметр VICTOR 88C

Код товара #VICTOR 88C



Описание:

1. Кобура нового типа, обтекаемый дизайн.
2. Большой ЖК-дисплей делает чтение четким.
3. Металлический экран с более сильной антимагнитной и антиинтерференционной функцией.
4. Нет отключения питания при естественном режиме работы.
5. Полная защита функций, конструкция цепи с высоким напряжением.

Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	± (0,5% + 3)
Напряжение переменного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В	± (0,8% + 5)
Постоянный ток	2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А	± (0,8% + 3)
Переменный ток	2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А	± (1,0% + 5)
Сопротивление	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 200 МОм / 2000 МОм	± (0,8% + 3)
Емкость	20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ	± (2,5% + 20)
Частота	2 кГц / 20 кГц / 200 кГц / 2000 кГц / 10 МГц	± (0,5% + 4)
Индуктивность	2 мХ / 20 мГ / 200 мГн / 2 ч / 20 ч	± (2,5% + 20)
Цельсия	(-20 ~ 1000) °C	± (1,0% + 4)
Специальная функция	VICTOR88C	
Диодный тест	√	
Зуммер непрерывности	√	
Хранение данных	√	

Авто-выключение	√
Подсветка	√
Функциональная защита	√
Восстанавливаемый предохранитель	√
Защита от ударов	√
Входное сопротивление	10 МОм
Частота выборки	3 раза / с
Частотная характеристика переменного тока	(40-400) Гц
Способ работы	Ручной диапазон
Максимум. Отображать	1999 г.
Размер ЖК-дисплея	65 × 45 мм
Аккумулятор	9В (6F22)

Общие персонажи

Цвет продукта	Корпус: темно-серый; Цвет кобуры: желтый
Вес нетто продукта	Прибл. : 400 г (включая аккумулятор)
Размер продукта	189 × 97 × 35 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода / аккумулятор / руководство по эксплуатации / датчик температуры TPO1 / принадлежности для тестирования
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Стандартное количество в коробке	30 шт.
Размер коробки	465 * 317 * 506 мм
Стандартный вес брутто	Прибл. 19,2 кг

Цифровой мультиметр VICTOR 88B

Код товара №VICTOR 88B



Описание:

1. Кобура нового типа, обтекаемый дизайн.
2. Большой ЖК-дисплей делает чтение четким.
3. Металлический экран с более сильной антимагнитной и антиинтерференционной функцией.
4. Нет отключения питания при естественном режиме работы.
5. Полная защита функций, конструкция цепи с высоким напряжением.

Основная функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	± (0,5% + 3)
Напряжение переменного тока	2В / 20В / 200В / 750В	± (0,8% + 5)
Постоянный ток	20 мА / 200 мА / 20 А	± (0,8% + 4)
Переменный ток	20 мА / 200 мА / 20 А	± (1,0% + 5)
Сопротивление	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 200 МОм	± (0,8% + 3)
Емкость	20 нФ / 2 мкФ / 200 мкФ	± (2,5% + 20)

Частота	2 кГц / 200 кГц	± (3,0% + 15)
Цельсия	(-20 ~ 1000) °C	± (1,0% + 3)
Специальная функция	VICTOR88B	
Диодный тест	√	
Зуммер непрерывности	√	
Индикация низкого заряда батареи	√	
Хранение данных	√	
Авто-выключение	√	
Подсветка	√	
Функциональная защита	√	
Восстанавливаемый предохранитель	√	
Защита от ударов	√	
Входное сопротивление	10 МОм	
Частота выборки	3 раза / с	
Частотная характеристика переменного тока	(40-400) Гц	
Способ работы	Ручной диапазон	
Максимум. Отображать	1999 г.	
Размер ЖК-дисплея	65 × 45 мм	
Аккумулятор	9В (6F22)	

Общие персонажи

Цвет продукта	Корпус: темно-серый; Цвет кобуры: желтый
Вес нетто продукта	Прибл. : 400 г (включая аккумулятор)
Размер продукта	189 × 97 × 35 мм
Стандартные аксессуары	Измерительные провода / аккумулятор / руководство по эксплуатации / датчик температуры TPO1 / принадлежности для тестирования
Стандартная внутренняя упаковка	Цветная коробка
Стандартное количество в коробке	30 шт.
Размер коробки	465 * 317 * 506 мм
Стандартный вес брутто	Прибл. 19,2 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru