

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Шумомер VICTOR 824



Это устройство было разработано в соответствии со следующими стандартами:

A. Стандарт международного комитета электриков: IEC PUB 651 TYPE2

B. Национальный стандарт США: ANSI S1.4 TYPE2

- * Диапазон измерения: 30 ~ 130 дБА; 35 ~ 130 дБА
- * Точность: $\pm 1,5$ дБ
- * Цифры и разрешение: 5 цифр и 0,1 дБ
- * Частотный диапазон: 31,5 Гц ~ 8,5 кГц
- * Уровень измерения: 30 ~ 130, 40 ~ 90, 50 ~ 100, 60 ~ 110, 80 ~ 130
- * Частотно-весовая характеристика: А и С
- * Временное взвешивание: БЫСТРО / МЕДЛЕННО
- * Частота дискретизации: 2 раза в секунду
- * Микрофон: микрофон с поляризационной емкостью 1/2 дюйма
- * Выход переменного / постоянного тока
- * Максимальное чтение
- * Штрих-код указывает значение
- * Индикация перегрузки: ВЫШЕ / МЕНЬШЕ
- * Индикация низкого заряда батареи
- * Мощность: 1,5 В AA * 4 шт. Или адаптер постоянного тока 6 В 100 мА
- * Размер: 256 * 70 * 35 мм
- * Вес: 308 г (включая батарею)
- * Garantie: 12 месяцев